

Description

La synthèse vocale (réf OT O38) est capable d'annoncer vocalement l'arrivée à chaque étage jusqu'à 32 étages en plus de 4 messages spéciaux comme par exemple "ouverture portes-fermeture portes-Montée-Descente". Il fonctionne avec une alimentation 12/24V AC/DC et a 5 entrées (A, B, C, D, E) pour les étages avec le commun (COM1), 4 entrées (S1, S2, S3, S4) pour les messages spéciaux avec le commun (COM2), 1 entrée pour le gong, une sortie haut-parleur et une entrée audio pour un enregistrement externe. La synthèse vocale fonctionne en mode binaire, binaire Koné, décimale (avec un fil par étage) et kit autonome avec 2 doigts.

- Il y'a un potentiomètre sur la carte grâce auquel vous pouvez ajuster le volume du haut-parleur et une LED rouge vous averti lorsqu'un son est émis.
- Il y'a aussi 3 boutons et un microphone grâce auxquels vous pouvez lire et enregistrer directement les messages. Avec le bouton PLAY vous pouvez lire les messages (la LED sera éteinte).

STA

Écoute des messages prés enregistrés

Pour écouter le premier message appuyer sur PLAY
 (valider par 1 clignotement) pour passer au message
 suivant appuyer sur FRW (valider par 1 clignotement)

Réalisé une séquence

Pour ce modèle la séquence est donnée par le signal envoyé depuis l'armoire. Suivre le schéma ci-dessous.

Raccordement

Avant de branché l'afficheur assurez-vous du mode de fonctionnement de votre armoire.

Le mode doit être "CREP00" (ancien mode Autinor) : voir chapitre 6) du manuel de l'armoire
 "Outils de communication & paramètres & entrées/sorties" adresse 00A, modif. , "CREP 00".

Il faut également définir le nombre de niveaux

Pour les étages:

- borne "A" est raccordée sur la borne (CP24H) CREP

"COMMUN"

C1 et C2 peuvent être dissociés, C2 est non polarisé. C1 commun info A, B, C, D

C2 commun messages auxiliaires S1, S2, S3, S4.

Dans ce cas (Autinor) C2 est au 0V

Si l'info messages auxiliaires est au 24 V C1 et C2 doivent être branché au 0 V.

Si l'info messages auxiliaires est au 0V, C1 reste au 0V et C2 passe au 24V

Pour l'alimentation de la synthèse, raccorder le + 24 en dernier

